

TOC LC-D bulkhead set IP68 und/and TOC LC-D plug set IP68

Montagehinweis / Mounting information



70
50
15
5
0
mm

<p>1 Lieferumfang / Scope of delivery TOC bulkhead set IP68 LC-D Adaptor SM/MM</p> <p>APC SM: J68071A0001 Messing Brass J68071A0003 Edelstahl Stainless steel</p> <p>SM / MM: J68071A0000 Messing Brass J68071A0002 Edelstahl Stainless steel</p>	<p>1a Optional</p> <p>H60030A0000 Messing / Brass H60030A0002 Edelstahl Stainless steel</p>	<p>2 Montageausschnitt Mounting cutout</p>	<p>3 Lieferumfang / Scope of delivery TOC plug set IP68 LC-D SM/MM</p> <p>• Singlemode APC: J68070A0001 Messing Brass J68070A0003 Edelstahl Stainless steel</p> <p>• Multimode: J68070A0000 Messing Brass J68070A0002 Edelstahl Stainless steel</p> <p>für Kabel for cable Ø4,0-6,5 mm für Kabel for cable Ø6,5-9,5 mm</p>
<p>3a Optional</p> <p>snap-on</p> <p>H60030A0001 Messing / Brass H60030A0003 Edelstahl Stainless steel</p>	<p>4 Teile des Steckerkörpers zusammenfügen press plug housing parts together (1+2)</p> <p>click</p> <p>Abisolierlänge Stripping length > 54mm</p> <p>Zugentlastung strain relief</p>	<p>5 LC Stecker an Kabel gemäß Montagehinweis B65030A0002 anschließen</p> <p>abschneiden/cut ca. 20mm</p> <p>Steckerkörper (3) über das Kabel aufschreiben / slide plug housing over cable</p> <p>connect LC plug to cable according to mounting information B65030A0002</p>	<p>6 LC Stecker in die Steckeraufnahme einrasten, Deckel schließen und Mutter festziehen</p> <p>insert LC plug into the holding frame, close top and tighten nut</p>
<p>7 LC-D Stecker in LC-D Kupplung des Flanschkörpers einrasten</p> <p>LC-D Stecker / plug</p> <p>press LC-D plug into the LC-D Adaptor of bulkhead until snap-in</p>	<p>8 Steckerkörper über den LC-D Stecker auf den Flanschkörper schieben</p> <p>auf Lage der Kodierung achten pay attention to the position of the coding</p> <p>slide plug housing over LC-D plug onto bulkhead</p>	<p>9 Steckerkörper mit Gabelschlüssel (SW24) bis zum Anschlag auf den Flanschkörper festdrehen</p> <p>tighten plug body with spanner 24AF until stop</p>	<p>10 Schutzkappen verschließen</p> <p>close protective caps</p>

D B65030A0000a 14.09.2012 © by Telegärtner